

# Herätyskello, malli: Classic BE1350

 Bellman & Symfon®



## Ominaisuudet

- 1** Voimakas 100 dB:n\* signaali  
Moniääninen / kasvava taso
- 2** Älykäs torkkutoiminta  
Muuttaa torkkuajan kesto
- 3** Tehokas tärustin tyynyn alle  
Värähtelee ja tuottaa ääntä
- 4** Akkuvarmennus (lisävaruste)  
Lisäturva verkkokatkon ajan

100 dBA @ 4", 94 dBA @ 12"



## Herääminen ei voi olla helpompaa

Bellman & Symfon Classic herätyskellon avulla sinun ei tarvitse pelätä, että nuket liian pitkään. Valitse heräämistavaksi voimakas ääni, neljä erittäin kirkasta LED- vilkkuvaloa tai tärustin, joka värisee ja tuottaa ääntä suoraan tyynysi alla. Täydellistä, mikäli sinulla on vaikeuksia heräämisen kanssa tai kuulosi taso on alentunut.

Classic herätyskellossa on monta erinomaista toimintoa. Esim. älykäs torkkutoiminto, jossa torkkuaikaa lyhennetään 9 minuutista 2 mi-

nuuttiin. Soittoääni vaihtelee eri taajuuksia siten, että mikäli sinulla on vaikeuksia kuulla esim. korkeita ääniä, ei tästä ole sinulle suurta haittaa. Classic kello on erittäin helppokäyttöinen. Siinä on suuri LCD- näyttö, jossa säädettävä taustavalo ja kaksi nappulaa ajan sekä herätysajan asetusta varten.

Lisäksi voit kytkeä äänisignaalin pois, jolloin et häiritse muita huoneessa olevia kun sinun tarvitsee herätä.

**3**



# Tekniset tiedot

## Koko ja paino

Korkeus:	4.3", 108 mm
Leveys:	4.7", 121 mm
Syvyys:	3.6", 92 mm
Paino:	13.7 oz, 390 g sisältäen akut



## Hälytystavat

- Ääni  
100 dBA @ 4 , 10 cm, 94 dBA @ 12 , 30 cm  
Monitaajuinen vaihteleva hälytysääni, jonka taajuusalue vaihtelee 950 Hz - 3000 Hz:n välillä
- Tärustin (värinä)  
Käyttöjännite: 2.0 -- 4.0 VDC

## Hälytys ja torkkutoiminto

- Hälytyksen maksimi kesto aika 20 minuuttia
- Laskeva torkkujan muutos 9:stä. >> 2:een minuuttiin 2:n minuutin askelilla.

## Näyttö

- Typpi: Twisted Nematic (TN) LCD
- Säädettyvä, 5- portainen taustavalo  
Taustavalo aktivoidaan torkkupainikkeella
- Taustavalon väri: valkoinen
- Näyttöaika: 8 se

## Ympäristön vaatimukset

- Toimintalämpötila: 59° - 95° F  
(15° - 35° C)
- Suhteellinen kosteus: 5% - 95%  
(ei tiivistävä)

## Toiminta

- Erilliset paina / kierrä nupit, joilla tehdään ajan sekä herätysajan asetukset
- Erillinen painonappi, jolla valitaan 12- tunnin tai 24- tunnin näyttötapa
- Erillinen painonappi, jolla voidaan säätää taustavalon kirkkautta 5 :llä askeleella
- Erillinen nappi, jolla voidaan valita hälytys- äänen tila
- Akkujännitteen valvontamonitori, joka ilmaisee akkujen tilan ( akut lisävarusteena )
- Varavoima-akku antaa virtaa äänelle ja täristimelle, ( lisävarusteena / hankittava erikseen )

## Toimituspakkauksen sisälö

- BE1350 Herätyskello
- BE1271 Täristin
- Verkkoalaite, 7.5 VDC, 1000 mA
- Käyttöohje



## Lisävarusteet

Seuraavia lisävarusteita on mahdollista hankkia:

- BE1272 Täristin äänellä
- 4 ladattavaa AAA kokoista NiMH akkua

## Yleiset vaatimukset

- Täyttää seuraavat yhteensopivuusvaatimukset:  
**WEEE, Der grüne punkt, CE, RoHS and C-Tick**



## Napit ja säädöt



© 2011, Bellman & Symfon AB

Bellman ja Bellman & Symfon ovat Bellman & Symfon AB:n omistamia tuotemerkkejä. Kaikki oikeudet varataan. Kaikki tuotteet ovat patentoituja. Muutokset mahdollisia ilman eri ilmoitusta.

BE1350\_018DAS001\_EN [www.bellman.se/wakeup](http://www.bellman.se/wakeup)